



ATTIVITA'	COME FARE
CHIAMATA INTERNA	selezionare il numero desiderato
CHIAMATA AL CENTRALINO	selezionare 99
CHIAMATA URBANA USCENTE	<ul style="list-style-type: none">• selezionare 0 Attendere il tono di centrale urbana <ul style="list-style-type: none">• selezionare il numero desiderato
RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO CHIAMATO	<ul style="list-style-type: none">• selezionare il tasto RP
TRASFERIMENTO DI UNA CHIAMATA	utente esterno in linea <ul style="list-style-type: none">• premere il tasto R attendere il tono di centrale <ul style="list-style-type: none">• selezionare il numero desiderato annunciare la chiamata <ul style="list-style-type: none">• riagganciare (oppure selezionato il numero e avendo il tono di libero riagganciare subito)• per ritornare all'utente esterno in attesa tasto R + R
RINVIO AL CENTRALINO	utente esterno in linea <ul style="list-style-type: none">• tasto R + 99• riagganciare
RISPOSTA PER ASSENTE DI GRUPPO	Da un apparecchio qualsiasi del gruppo: <ul style="list-style-type: none">• selezionare 10
DEVIAZIONE CHIAMATE DEL PROPRIO TELEFONO	Per attivare la deviazione selezionare dal proprio telefono: <ul style="list-style-type: none">• 12 - numero interno verso cui deviare - #• 12 – 0 - numero esterno verso cui deviare - # (se proprio numero abilitato)
DEVIAZIONE CHIAMATE DEL PROPRIO TELEFONO PER MANCATA RISPOSTA (dopo 3/5 squilli)	Per attivare la deviazione selezionare dal proprio telefono: <ul style="list-style-type: none">• 16 - numero interno verso cui deviare - #• 16 – 0 - numero esterno verso cui deviare - # (se proprio numero abilitato)
DISATTIVAZIONE DI TUTTE LE DEVIAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• selezionare 14
SELEZIONE ABBREVIATA	Selezionare il codice corrispondente al numero desiderato (90000 ÷ 90999)
NON DISTURBARE	Attivazione <ul style="list-style-type: none">• digitare 174 Disattivazione <ul style="list-style-type: none">• digitare 172



ATTIVITA'	COME FARE
DISABILITAZIONE APPARECCHIO PER CHIAMATE ESTERNE	<ul style="list-style-type: none">• selezionare 170• selezionare codice personale (di 4 cifre) attendere tono conferma <ul style="list-style-type: none">• riagganciare
RIABILITAZIONE APPARECCHIO PER CHIAMATE ESTERNE	<ul style="list-style-type: none">• selezionare 171• selezionare codice personale (di 4 cifre) attendere tono conferma <ul style="list-style-type: none">• riagganciare
MEMORIZZAZIONE NUMERI BREVI PERSONALI (8770 ÷ 8779)	<ul style="list-style-type: none">• selezionare 1790 ÷ 1799 attendere tono conferma <ul style="list-style-type: none">• selezionare 0 + il numero che si desidera memorizzare• riagganciare
SELEZIONE NUMERI BREVI PERSONALI	<ul style="list-style-type: none">• selezionare 1730 ÷ 1739 attendere risposta
CONVERSAZIONE A 3	Siete in collegamento con un utente interno o esterno: <ul style="list-style-type: none">• selezionare tasto R (in linea segnale interno)• selezionare numero interno• alla risposta ancora tasto R + 183• in questo momento siete in conferenza in tre utenti
RICHIAMATA ALTERNATA	Sono in conversazione con un utente <ul style="list-style-type: none">• digitare R + numero interno per chiamare un altro interno• digitare R + 188 per tornare sul primo (il secondo avrà tono di attesa)• digitare R per tornare sul secondo (il primo avrà tono di attesa)• R di nuovo per tornare sull'altro
SELEZIONE ESTERNA TRAMITE PIN	Per fare delle chiamate uscenti tramite il proprio Codice personale pin : <ul style="list-style-type: none">• 51 seguito dalle 7 cifre del pin per telefonate di servizio• 52 seguito dalle 7 cifre del pin per telefonate personali
ASSEGNAZIONE CODICI	I codici pin (a 7 cifre) e di disabilitazione (a 4 cifre) sono forniti dalla amministrazione
CASELLA VOCALE (utenti abilitati)	Deviazione verso casella vocale <ul style="list-style-type: none">• Selezionare 12 2555 # Ascolto messaggi in casella <ul style="list-style-type: none">• Selezionare 2590



ATTIVITA'	COME FARE
COLLEGAMENTO DIRETTO CENTRALINO D'ATENE CON CENTRALINO DELL'AZIENDA OSPEDALI RIUNITI	Per chiamare un utente collegato al centralino dell'Azienda Ospedali Riuniti o viceversa selezionare 85 + numero interni
ATTIVARE / DISATTIVARE SEGRETERIA	Disattivare segreteria (dall'interno già deviato): <ul style="list-style-type: none">• digitare "14" Attivare segreteria (dall'interno da deviare): <ul style="list-style-type: none">• digitare "12"+"2555"